


POLYVISION

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

для организации контроля доступа
и двусторонней связи с посетителем



Сделано в КНР



www.polyvision.ru

Спасибо за приобретение нашего продукта.

Внимание!
Дизайн и технические характеристики изделия
могут быть изменены производителем без
предварительного уведомления.

PVP-M8 v.7.4
PVP-L9 v.7.6

POLYVISION



ВНИМАНИЕ

Риск поражения электрическим током.
НЕ ВСКРЫВАТЬ.



Опасность поражения электрическим током!

Предупреждение о наличии внутри изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.



Внимание!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед тем как начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.
2. Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемых. Использование не подходящих по параметрам источников питания может привести к возгоранию, поражению электрическим током и поломке устройства.
3. Перед подачей напряжения убедитесь, что правильно подключили все кабели.
4. Перед использованием проверьте целостность кабеля питания.
5. Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
6. При возникновении посторонних запахов и дыма прекратите эксплуатацию устройства, отсоединив кабель питания. Затем отнесите устройство в сервисный центр. Дальнейшая эксплуатация может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
7. Если устройство функционирует неправильно, обратитесь в службу тех. поддержки или отнесите его в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.
8. Не подвергайте устройство воздействию сильных электромагнитных полей и радиации.

УТИЛИЗАЦИЯ



Рисунок с перечёркнутым мусорным баком означает, что продукт должен быть утилизирован в соответствии с европейской директивой 2002/96/EC.

Вся продукция, содержащая электронные компоненты, должна быть утилизирована в специальнопредназначенных для этого местах.

Правильная утилизация электронных устройств предотвращает потенциальный ущерб окружающей среде и здоровью человека.

Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ГАРАНТИИ

Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». 6B SUCCESS COM BLDG251 HENNESSY RD. HONG KONG. Китай.

Импортер: ООО «Восточный Торговый Союз». 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 19 (Литера 1), офис 112.

Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: Товар сертифицирован, запросите копию сертификата соответствия у продавца.




Сделано в КНР




ОПИСАНИЕ

PVP-Mx v.7.4



Устройства предназначены для наблюдения за входной зоной, организации голосовой связи с посетителем и дистанционного управления замком.

PVP-Lx v.7.6




ОСОБЕННОСТИ:

- + Цветная встроенная видеокамера
- + Антивандальное исполнение
- + Работа с замком
- + Режимы «День/Ночь»
- + Подсветка для ночной съёмки
- + Регулировка громкости динамика и микрофона
- + Монтажный уголок и козырёк в комплекте

	Название	Описание
1	Козырёк	Козырёк для защиты устройства от осадков и солнца.
2	Подсветка	Подсветка для лучшей видимости в ночное время.
3	Видеокамера	Встроенная видеокамера.
4	Динамик	Аудиодинамик для воспроизведения звука.
5	Кнопка «Вызов»	Кнопка вызова.
6	Микрофон	Микрофон для передачи звука на видеодомофон.
7	Отверстия под винты	Отверстия под винты для установки панели.
8	Заглушка	Заглушка для маскировки головок винтов.
9	Регулятор гр-ти микрофона	Регулировка громкости микрофона.
10	Регулятор гр-ти динамика	Регулировка громкости динамика.
11	Коммутационные провода	Провода для подключения к монитору и замку.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ




а Релейный выход для подключения замка

Релейный выход PVP-Mx v.7.4 для подключения замка имеет тип - только нормально открытый (Н.О.), то есть в дежурном режиме контакты реле разомкнуты. Это значит, что при нажатии кнопки «Открыть замок» на мониторе контакты реле будут замкнуты в течение некоторого времени.


Модель PVP-Lx v.7.6 имеет нормально открытые (Н.О.) и нормально закрытые (Н.З.) контакты реле, то есть может работать как с электромеханическими замками, так и с электромагнитными.

Для подключения замков руководствуйтесь схемами, представленными выше.

Н.О. - для открытия замка требуется подача питания на замок.



Н.З. - для открытия замка требуется отключить питание от замка.





б Регулятор громкости микрофона и динамика панели

На задней стороне панели имеются регуляторы громкости микрофона и динамика. Отрегулировать громкость можно с помощью простой шлицевой отвёртки.


Место установки

Нижний край панели

Центр камеры



Стандартная высота установки
вызывной панели - 1400 мм.



Избегайте установки вызывной
панели в зоне падения прямых
солнечных лучей.


Не устанавливайте панель:

- 1) Напротив окон во избежание
контрольной засветки.
- 2) Напротив белых стен с высоким
коэффициентом отражения.
- 3) В зоне прямых солнечных лучей.


Установка PVP-Mx v.7.4

Существует 3 способа установки данной панели.

Накладная установка




Накладная установка под углом




Установка PVP-Lx v.7.6

Существует 2 способа установки данной панели.

Накладная установка




Накладная установка под углом



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Комплектность PVP-Mx v.7.4



Панель



Козырёк



Угловой адаптер



Руководство по эксплуатации



Саморезы
M4*30 мм



Дюбели
Ф4*35 мм



Винты
M4*16 мм




Винты
M2*4 мм




Заглушки

Комплектность PVP-Lx v.7.6



Панель



Угловой адаптер



Руководство по эксплуатации



Саморезы
M4*30 мм



Дюбели
Ф4*35 мм



Винты
M4*16 мм



Заглушки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		PVP-M8 v.7.4	PVP-L9 v.7.6
Матрица	Тип	1/3" CMOS	1/4" CMOS
	ТВ-стандарт	PAL	
	Сканирование	Чересстрочная развёртка 2:1	
	Разрешение	800 ТВЛ	900 ТВЛ
	Чувствительность	0 люкс (подсветка вкл.)	
Объектив	Тип	Фиксированный	
	Фокусное расст.	3.7 мм	0.95 мм (120°)
Подсветка	Тип диодов	ИК	Белые
	Дальность	до 2 м	
	Длина волны	850 нм	
Параметры реле	Тип контактов	Н.О.	Н.О./Н.З.
	Макс. ток	5 А	
	Макс. напряжение	30 В	
Прочее	Подключение	4-х проводное	
	Регулировки	Уровень громкости микрофона и динамика	
Эксплуатация и хранение	Напряжение питания	DC 12В (от монитора домофона)	
	Температура экспл.	-40 ~ +50 °С	
	Температура хран.	-45 ~ +50 °С	
	Макс. влажность	95%	
	Габаритные размеры	122x40x22 мм	142x44x21 мм
	Цвет корпуса	Бронза	Серебро
	Монтаж	Накладной, Накладной под углом	

⚠ К СВЕДЕНИЮ:

При длине линии более 30 м рекомендуется использовать коаксиальный кабель типа РК-75.

Изображение, передаваемое с вызывной панели на видеодомофон, может быть нечётким из-за воздействия осадков или загрязнения глазка видеокамеры. Это необходимо учесть при выборе места установки.

Коммутационный кабель рекомендуется прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от силовых кабелей, чтобы избежать помех, ухудшающих качество изображения.

Неправильное подключение может привести к выходу из строя панели или монитора.

При возникновении звуковых помех отрегулируйте уровни громкости микрофона и динамика регуляторами на задней стороне панели.