16 Port 10/100Mbps PoE свитч
J2000-NET-Sw16PoE02U02FUm

Описание:

16-ти портовый неуправляемый POE свитч, с **16-ти 10/100Mbit RJ45 портами, 2 Гигабитными SFP/Uplink портами**, **J2000-NET-Sw16PoE02U02FUm**, уменьшает количество оборудования и расходы на установку, передачу данных и питание по существующим кабелям Ethernet (POE) устройствами, такими как точки доступа и IP камеры. Повышается эффективность работы и уменьшается нагрузка на сеть с общей пропускной способностью **7.2Gbps**. Индикаторы позволяют видеть статус питания и оперативно реагировать на неисправности. Внутренний блок питания уменьшает помехи и обеспечивает **30 Ватт** для одного POE порта. Кнопка включения/выключения расположена на задней панели.

Основные характеристики:

- 16-портов 10/100Mbps + 2 гигабитных Uplink/SFP порта, неуправляемый POE свитч.
- 16-портов для питания устройств по POE
- Соответствует стандарту IEEE 802.3af /at
- Если подключено только 8 POE портов, то они соответствуют стандарту IEEE 802.3at, 30W на порт.
- Каждый порт свитча поддерживает автосогласование -10/20, 100/200Mbps (Fast Ethernet), 1000/2000Mbps (гигабитный Ethernet) поддерживается.
- Поддержка карты MAC адресов.
- Предотвращает потерю пакетов (Полудуплекс) и IEEE 802.3x пауза кадра управления потоком (полный дуплекс).
- Высокая производительность архитектуры и контроль CRC, исключают ошибки передачи данных.
- Не блокирующая архитектура устройства, которая направляет и фильтрует пакеты для полной передачи с максимальной скоростью.
- 7.2 GBPS пропускная способность
- Вкл/Выкл питания свитча.

Меры предосторожности:

1) Все операции должны осуществляться техническими специалистами.
2) Убедитесь, что подключаемое устройство соответствует стандарту - IEEE 802.3at.
3) Убедитесь, что питание отключено, перед отключением от сети переменного тока.
4) Убедитесь, что мощность все подключаемых устройств меньше суммарной мощности свитча.
5) Не размещайте тяжелые предметы на PoE свитче.
6) Не используйте данное оборудование в помещениях с повышенной влажностью.
7) Не находитесь рядом с оборудованием во время грозы. Может быть поражение электрическим током от удара молнии.
8) Для наружного применения, само оборудование необходимо убрать в защитный короб.
9) Отключение питания при работе устройства, может привести к его поломке.
10) Используйте сопутствующее оборудование рекомендованное производителем.
11) Самостоятельное вскрытие устройства может повлечь за собой лишения гарантии.

Технические характеристики:

Fast Ethernet порты	16 10/100Base-TX RJ-45 Auto-MDI / MDI-X ports
Гигабитные порты	2 Гигабитных SFP порта +2 Гигабитных Uplink порта
Питание через порты Ethernet	16-портов с функцией POE инжектора
Схема коммутации	Хранение и вперед
Пропускная способность	7.2 GBPS
Управление потоком	Обратное давление для полудуплексного режима, IEEE 802.3x пауза кадров для полного дуплекса
Габариты (с упаковкой)	440*290*45мм.
Вес (с упаковкой)	4.5кг.
Требования к питанию	100-240V AC, 50-60 Hz
Температурный режим	Рабочий: 0~40 ℃ Хранение: -20~70 ℃
Показатели влажности	5% to 90%, Хранение: 5% to 90% (Без конденсации)
Питание через Ethernet	
Стандарты PoE	IEEE 802.3af/at Power over Ethernet / PSE
Тип источника PoE	End-Span
Выходная мощность PoE	На порт 48V DC, Макс. 30 Ватт
Мощность назначения контактов	1/2(+), 3/6(-)
Мощность	250 Ватт
Сертификаты	FCC , CE, ROHS
Стандарты соответствия	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Быстрый Ethernet IEEE 802.3ab Гигабитный Ethernet IEEE 802.3z Гигабитный Ethernet IEEE 802.3x Полный дуплекс регулировки потока IEEE 802.3af/at Питчание через Ethernet IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1p QOS