

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvi-cctv.ru

Телефон технической поддержки: **8-800-775-77-00**
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ООО «РК-Видео»

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

RVi-IPN64/8-4K V.2



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2017г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой видеореги­ст­ра­тор – RVi-IPN64/8-4K V.2 (далее – видеореги­ст­ра­тор) пред­на­зна­чен для за­пи­си и ото­бра­же­ния ви­део­по­то­ка с IP-ка­мер ви­део­на­блю­де­ния, а так­же вос­про­из­ве­де­ния ви­део­по­то­ка из ар­хи­ва. Ви­део­ре­ги­ст­ра­тор по­зво­ля­ет осу­ществ­лять ре­зер­ви­ро­ва­ние ви­део­ар­хи­ва на внеш­ние носители. Управ­ле­ние устрой­ством осу­ществ­ля­ет­ся по­сред­ством соб­ствен­но­го меню при под­клю­че­нии мо­ни­то­ра к ви­део­выхо­ду ре­ги­ст­ра­то­ра, а так­же до­ступ­но че­рез Web-ин­тер­фейс при се­те­вом под­клю­че­нии.

2. Основные технические данные

RVi-IPN64/8-4K V.2		
Видео	Количество каналов	64
	Максимальное разрешение записи на канал	12 Мп (4000×3000)
	Максимальный входящий битрейт	384 Мбит/с
Аудио	Аудио входы	1 RCA
	Аудио выходы	1 RCA
Интерфейсы	Видеовыходы	1 VGA FullHD (1920×1080) / 2 HDMI UltraHD 4K (3840×2160)
	Тревожные входы/выходы	16/8
	Интерфейсы управления	RS-485, RS-232
	USB интерфейсы	2×USB 2.0, 2×USB 3.0
Сеть	Сетевой интерфейс	2 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet)
Хранение информации	Количество HDD	8×SATA
Эксплуатация	Питание	AC 100-240В, до 20 Вт (без учета HDD)
	Диапазон рабочих температур	-10°C ... +55°C
	Габаритные размеры	440(Д) × 460(Ш) × 89(В) мм
	Вес	6500 г, без учета HDD

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на сайте rvi-cctv.ru, на странице продукта.

3. Комплект поставки

Видеореги­ст­ра­тор	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Кабель сетевой UTP	1 шт.
SATA кабель	8 шт.
Кабель питания HDD	8 шт.
USB мышь	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
CD (включает паспорт изделия, сервисные программы)	1 шт.
Комплект винтов для крепления HDD	1 шт.
Комплект крепления в стойку 19”	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеореги­ст­ра­тор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеореги­ст­ра­то­ра удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеореги­ст­ра­тор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеореги­ст­ра­то­ры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеореги­ст­ра­то­рами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеореги­ст­ра­то­ров требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеореги­ст­ра­то­ра.

Хранение видеореги­ст­ра­то­ра в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеореги­ст­ра­то­ра. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.